利用 ASP 从网页摘录动态信息的实现方法

景 东 侠

网页上不断更新的信息，如：天气预报、新闻信息、股票信息等。可用 ASP 方法把信息从网页上摘录下来。

```
<%
function getHTTPPage（url）
dim http
set http=createobject（" MSXML
2.X MLHTTP"）
Http.open " GET\
Http.send（ ）
if Http.readystate <> 4 then
exit function
end if
getHTTPPage=Http.responseBody
getHTTPPage=bytes2BSTR（Http.
responseBody）
set http=nothing
end function
Function bytes2BSTR（vIn）
dim strReturn
dim i，ThisCharCode，NextCharCode
strReturn = ""
For i = 1 To LenB（vIn）
ThisCharCode = AscB（MidB（vIn，i，1））
If ThisCharCode < &H80 Then
strReturn = strReturn &. Chr（ThisCharCode）
Else
NextCharCode = AscB（MidB（vIn，i+1，1））
strReturn = strReturn &. Chr（CLng
（ThisCharCode） * &H100 + CInt（Next
CharCode））
i = i + 1
End If
Next
bytes2BSTR = strReturn
End Function
wstr = getHTTPPage（" http：//127.0.0.1/
test/test.asp"）
```

对收到的网页字串进行处理的代码：

```
strStart=" TEMP<br><br>"
strEnd=" </body>"
wstr=mid（wstr，instr（wstr，strStart）+len
（strStart））
wstr=mid（wstr，1，instr（wstr，strEnd）-
1）
wstr=replace（wstr," ASP\
Response.Write wstr
%>
```

中显示 NAS 基本信息，有关闭 NAS、重启 NAS；设定计划任务，时间栏中设定具体时间并在 Command 栏中选择要执行的命令后，指定的时刻此命令被执行；硬盘格式化时的告警声音；设置 NAS 所在的时区、所在区域和国家；设置不同的语言，管理页面语言的设定；NAS 的升级；将 NAS 中的所有设置（IP、服务等）恢复到出厂时的状态，但是保留用户和磁盘内的数据，或将所有的设置包括数据都删除（要谨慎使用）；设定在 NAS 发生异常时，以电子邮件形式通知有关人员。

在管理界面中点击接口，可浏览 NAS 的网络接口信息，可对网卡配置和调整，设置网关，还可设定所使用域名服务器的主机名或 IP 地址。

快速设置用于 NAS 参数的快速设置。与上述的步骤基本一样。